

Ajouter un item SNMP (exemple avec iLO)

On se rend dans le template à modifier, dans mon cas le modèle pour l'iLO.

Dans l'onglet Items, on clique sur ajouter.

On rajoute les informations : nom, type, la clé, SNMP OID etc.

[All templates](#) / [HP iLO SNMP](#) [Applications 9](#) [Items 16](#) [Triggers 9](#) [Graphs](#) [Dashboards](#) [Discovery rules 13](#) [Web scenarios](#)

[Item](#) [Preprocessing](#)

* Name

Power meter

Type

SNMP agent

* Key

sensor.psu.status[cpqHePowerMeter.PSU.4.0]

Select

* SNMP OID

1.3.6.1.4.1.232.6.2.15.4.0

Type of information

Numeric (unsigned)

Units

W

* Update interval

1m

Custom intervals

Type	Interval	Period	Action
<div>Flexible</div>	<div>Scheduling</div>	<div>50s</div>	<div>1-7,00:00-24:00</div>
			<div>Remove</div>
<div>Add</div>			

* History storage period

Do not keep history

Storage period

90d

* Trend storage period

Do not keep trends

Storage period

365d

Show value

As is

show value mappings

New application

Applications

-None-

Disk arrays

Fans

General

Inventory

Physical disks

Power supply

Status

Temperature

Virtual disks


Populates host inventory field

-None-

Description

Power meter

Ce qui donne :

Serveur maison		Power supply (3 items)			
<input type="checkbox"/>	Chassis 0, bay 1: Power supply status 	2021-03-22 18:16:51	ok (2)	Graph	
<input type="checkbox"/>	Chassis 0, bay 2: Power supply status 	2021-03-22 17:53:47	other (1)	Graph	
<input type="checkbox"/>	Power meter 	2021-03-22 18:19:52	87 W	Graph	

Il s'agit ici de la moyenne de la consommation électrique sur 24h du serveur.

Revision #1

Created 22 March 2021 17:29:44 by Khroners

Updated 5 July 2021 16:20:23 by Khroners